

PLAQUES D'ADAPTATION POUR LES ÉLÉMENTS ÉNERGÉTIQUES

POUR WER1500 / WER3000

► PLAQUES D'ADAPTATION POUR WER1500

N° de commande	► Caractéristiques techniques			
	APWER1511F	APWER1511L	APWER1512F	APWER1512L
Côté raccordement 1	HWR2031 / HWR2040 / HWR2050	HWR2031 / HWR2040 / HWR2050	HWR2031 / HWR2040 / HWR2050	HWR2031 / HWR2040 / HWR2050
Côté raccordement 2	WER1500	WER1500	WER1500	WER1500
Nombre d'éléments énergétiques	1	1	2	2
Pour	Partie fixe	Partie mobile	Partie fixe	Partie mobile
Poids [kg]	0.006	0.006	0.013	0.012
				

N° de commande	APWER1531	APWER1532
Côté raccordement 1	HWR63-B / HWR80-B	HWR63-B / HWR80-B
Côté raccordement 2	WER1500	WER1500
Nombre d'éléments énergétiques	1	2
Pour	Partie fixe / Partie libre	Partie fixe / Partie libre
Poids [kg]	0.01	0.035
		

► PLAQUES D'ADAPTATION POUR WER3000

N° de commande	► Caractéristiques techniques			
	APWER3031F	APWER3031L	APWER3032F	APWER3032L
Côté raccordement 1	HWR63-B / HWR80-B	HWR63-B / HWR80-B	HWR63-B / HWR80-B	HWR63-B / HWR80-B
Côté raccordement 2	WER3000	WER3000	WER3000	WER3000
Nombre d'éléments énergétiques	1	1	2	2
Pour	Partie fixe	Partie mobile	Partie fixe	Partie mobile
Poids [kg]	0.054	0.055	0.09	0.091

N° de commande	APWER3062	APWER3064
Côté raccordement 1	WWR1160 / WWR1200	WWR1160 / WWR1200
Côté raccordement 2	WER3000	WER3000
Nombre d'éléments énergétiques	2	4
Pour	Partie fixe / Partie libre	Partie fixe / Partie libre
Poids [kg]	0.15	0.42