INDUKCYJNY ŁĄCZNIK ZBLIŻENIOWY

NJ8-E2

Nr katalogowy	NJ8-E2
Informacje ogólne	
Norma podstawowa	IEC 60947-5-2
Dopuszczenia	CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Typ ochrony wg IEC 60529	IP68
Wyświetlacz funkcji	Tak
Zabezpieczenie przez zamianą biegunów	Tak
Wskazanie napięcia roboczego	Nie
Wytrzymałość na zwarcie	Tak
Dane elektryczne	
Rodzaj przyłączenia	Przewód
Zmierzone napięcie robocze [V DC]	24
Zmierzone napięcie izolacyjne [V DC]	75
Zmierzony prąd roboczy [mA]	200
Zmierzony prąd zwarciowy [A]	100
Napięcie robocze min. [V DC]	10
Napięcie robocze maks. [V DC]	30
Wykonanie elektryczne	DC, napięcie stałe
Najmniejszy prąd roboczy [mA]	0
Pojemność obciążeniowa maks. [µF]	1
Prąd biegu jałowego, amortyzowany maks. [mA]	7
Prąd biegu jałowego, nieamortyzowany maks. [mA]	2
Tętnienie resztkowe maks. [%]	10
Wyjście łączenia	PNP
Częstotliwość włączania [Hz]	5000
Funkcja przełącznika	Zestyk zwierny (NO)
Spadek napięcia [V]	2.5
Dane mechaniczne	
Liczba przewodów x przekrój przewodu [mm²]	3x0.14
Moment dociągający [Nm]	3.00
Długość mocowania [mm]	50.0
Zmierzony odstęp włączania Sn [mm]	1.50
Sposób montażu	Na równo z powierzchnią
Materiał obudowy	Mosiądz
Zabezpieczony odstęp włączania Sa [mm]	1.20
Ø przewodu D [mm]	3.0
Długość przewodu [m]	5
Ochrona powierzchni	niklowana
Rzeczywisty odstęp łączenia Sr [mm]	1.5
Ø czujnika [mm]	8
Głębokość [mm]	50.0
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ... +70
Materiał powierzchni aktywnej	PBT
Materiał płaszcza przewodu	PUR



