

# ELEMENT ZASILAJĄCY

## WER2000FSI32-05-B

| Nr katalogowy            | Dane techniczne                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Seria                    | WER2000                                       |
| Rodzaj przenoszenia      | elektryczne                                   |
| Funkcja                  | Prąd sygnału                                  |
| Pasuje do rozmiar        | HWR63 / HWR80 / FWR63 / FWR80 / WWR63 / WWR80 |
| Pasuje do                | Część stała                                   |
| Liczba styków            | 32                                            |
| Rodzaj połączenia        | Styki sprężynowe                              |
| Prąd znamionowy [A]      | 3                                             |
| Napięcie robocze [V]     | 60                                            |
| Gwint przyłączeniowy     | -                                             |
| Typ przyłącza            | Konfekcjonowane                               |
| Rodzaj przyłączenia      | Koniec wolnej nici                            |
| Orientacja połączeń      | osiowa                                        |
| Siła spajająca [N]       | 32                                            |
| Siła rozdzielająca [N]   | -                                             |
| Typ ochrony wg IEC 60529 | IP40*                                         |
| Masa [kg]                | 0.02                                          |

\*tylko w stanie sprężonym

