

# MÓDULO DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA

## WER3000FSI11-21-A

| Referencia                        | Datos técnicos                                            |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Serie                             | WER3000                                                   |
| Tipo de transferencia             | eléctrica                                                 |
| Función                           | Corriente de señal con blindaje                           |
| Adecuado para tamaño constructivo | WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200 |
| Adecuado para                     | Parte fija                                                |
| Número de contactos               | 11+1                                                      |
| Modo de unión                     | Contactos por resorte                                     |
| Corriente nominal [A]             | 3                                                         |
| Tensión de servicio [V]           | 60                                                        |
| Rosca de conexión                 | M23                                                       |
| Tipo de conexión                  | Macho                                                     |
| Tipo de conexión                  | Conector redondo                                          |
| Orientación de la conexión        | radial o axial                                            |
| Fuerza de acople [N]              | 12                                                        |
| Fuerza de desacople [N]           | -                                                         |
| Protección según IEC 60529        | IP54*                                                     |
| Peso [kg]                         | 0.13                                                      |

\*sólo en estado acoplado



