

ENERGIEELEMENT

WER3000FSI14-17-A

► Technische Daten

Bestell-Nr.	WER3000FSI14-17-A
Serie	WER3000
Übertragungsart	elektrisch
Funktion	Signalstrom und Anschlussmöglichkeiten für Sensorik des WWR
Passend für Baugröße	WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Passend für	Festteil
Anzahl Kontakte	14+5 Sensorik
Verbindungsart	Federkontakte
Nennstrom [A]	3
Betriebsspannung [V]	60
Anschlussgewinde	M23
Anschlusstyp	Stift
Anschlussart	Rundsteckverbinder
Anchlussausrichtung	radial oder axial
Sensorenanbindung	Rechts
Anschluss Sensor X1	Buchse M8, 3-polig
Anschluss Sensor X2	Buchse M8, 4-polig
Fügekraft [N]	19
Lösekraft [N]	-
Schutzart nach IEC 60529	IP54*
Gewicht [kg]	0,15

*nur im gekoppelten Zustand



