ENERGIEELEMENTWER1000FSI08-00-B



	► Technische Daten
Bestell-Nr.	WER1000FSI08-00-B
Serie	WER1000
Übertragungsart	elektrisch
Funktion	Signalstrom
Passend für Baugröße	HWR63 / HWR80 / HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR2063 / HWR2080 / FWR40 / FWR50 / FWR63 / FWR80 / WWR40 / WWR50 / WWR63 / WWR80
Passend für	Festteil
Anzahl Kontakte	8
Verbindungsart	Federkontakte
Nennstrom [A]	2
Betriebsspannung [V]	30
Anschlussgewinde	M12
Anschlusstyp	Stift
Anschlussart	Rundsteckverbinder*
Anschlussausrichtung	radial
Fügekraft [N]	8
Lösekraft [N]	-
Schutzart nach IEC 60529	IP54**
Gewicht [kg]	0,045

^{*}Steckerdurchmesser beachten, nur für konfektionierte Leitungen geeignet

