

ENERGIEELEMENT

WER1000FSI12-00-B

► Technische Daten	
Bestell-Nr.	WER1000FSI12-00-B
Serie	WER1000
Übertragungsart	elektrisch
Funktion	Signalstrom
Passend für Baugröße	HWR63 / HWR80 / HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR2063 / HWR2080 / FWR40 / FWR50 / FWR63 / FWR80 / WWR40 / WWR50 / WWR63 / WWR80
Passend für	Festteil
Anzahl Kontakte	12
Verbindungsart	Federkontakte
Nennstrom [A]	1.5
Betriebsspannung [V]	30
Anschlussgewinde	M12
Anschlussstyp	Stift
Anschlussart	Rundsteckverbinder
Anschlussausrichtung	radial
Fügekraft [N]	12
Lösekraft [N]	-
Schutzart nach IEC 60529	IP54*
Gewicht [kg]	0,045

* nur im gekoppelten Zustand

