

## WER1000LLN00-00-B

### ► Caractéristiques techniques

N° de commande	WER1000LLN00-00-B
Série	WER1000
Mode de transfert	sans
Fonction	Protection de la partie fixe
Pour taille de fabrication	HWR / HWR2000 / FWR / WWR – 31 / 40 / 50 / 63 / 80
Pour	Partie mobile
Protection de IEC 60529	IP54*
Poids [kg]	0.009

\*uniquement dans l'état couplé

