

# ENERGIEELEMENT

## WER1500FSI04-00-A

### ► Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>WER1500FSI04-00-A</b>
Serie	WER1500
Übertragungsart	elektrisch
Funktion	Signalstrom
Passend für Baugröße	HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B
Passend für	Festteil
Anzahl Kontakte	4
Verbindungsart	Federkontakte
Nennstrom [A]	3
Betriebsspannung [V]	60
Anschlussgewinde	M8
Anschlusstyp	Stift
Anschlussart	Rundsteckverbinder
Anschlussausrichtung	radial
Fügekraft [N]	4
Lösekraft [N]	-
Schutzart nach IEC 60529	IP54*
Gewicht [kg]	0,022

\* nur im gekoppelten Zustand

