

ENERGIEELEMENT

WER3000LIL01-09-A

Bestell-Nr.	► Technische Daten
Serie	WER3000
Übertragungsart	Kommunikation
Datenübertragung	IO-Link
Passend für Baugröße	WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Passend für	Losteil
Anzahl Kontakte	5
Verbindungsart	Federkontakte
Nennstrom [A]	5
Betriebsspannung [V]	30
Anschlussgewinde	M12
Codierung	A
Anschlusstyp	Buchse
Anschlussart	Rundsteckverbinder
Anschlussausrichtung	radial oder axial
Fügekraft [N]	10
Lösekraft [N]	-
Schutzart nach IEC 60529	IP54*
Gewicht [kg]	0,11

*nur im gekoppelten Zustand



