

ELEMENT ZASILAJĄCY

WER3000LSI04-14-A

Nr katalogowy	Dane techniczne
Seria	WER3000
Rodzaj przenoszenia	elektryczne
Funkcja	Prąd sygnału przy podłączeniu czujnika po stronie narzędzia
Pasuje do rozmiar	WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Pasuje do	Element luźny
Liczba styków	4x3
Rodzaj połączenia	Złącze wtykane
Prąd znamionowy [A]	3
Napięcie robocze [V]	60
Przylącze czujnik X1	Gniazdo M8, 3-biegunowe
Przylącze czujnik X2	Gniazdo M8, 3-biegunowe
Przylącze czujnik X3	Gniazdo M8, 3-biegunowe
Przylącze czujnik X4	Gniazdo M8, 3-biegunowe
Rodzaj przylączenia	Złącze okrągłe
Orientacja połączeń	radialna lub osiowa
Siła spajająca [N]	40
Siła rozdzielająca [N]	40
Typ ochrony wg IEC 60529	IP54 *
Masa [kg]	0.12

*tylko w stanie sprzężonym



