

ÉLÉMENT D'ÉNERGIE

WER3000LSI11-21-A

▶ Caractéristiques techniques	
N° de commande	WER3000LSI11-21-A
Série	WER3000
Mode de transfert	électrique
Fonction	Courant de signal avec blindage
Pour taille de fabrication	WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Pour	Partie mobile
Nombre de contacts	11+1
Type de connecteur	Contacts à ressort
Courant nominal [A]	3
Tension de service [V]	60
Raccord fileté	M23
Type de raccordement	Douille
Orientation du raccordement	Raccord à fiche ronde
Force de serrage [N]	radiale ou axiale
Force de desserrage [N]	12
Autorisations	-
Protection de IEC 60529	LABS / REACH / RoHS
Poids [kg]	IP54*
	0.15

* uniquement dans l'état couplé



